

| BEMENT                |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Névleges teljesítmény | 2000 VA                |
| Feszültség            | 220 / 230 / 240 V      |
| Feszültség tartomány  | 230 V (±25%)           |
| Frekvencia            | 50 / 60 Hz automatikus |

| KIMENET és INVERTER KIMENET     |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Névleges teljesítmény           | 2000 VA               |
| Aktív teljesítmény              | 1200 W                |
| Hullámforma akkumulátor üzemben | Négyszögjel           |
| Frekvencia akkumulátor üzemben  | 50 vagy 60 Hz (±0.5%) |

| AKKUMULÁTOROK  |  |
|----------------|--|
| Típus          | VRLA AGM gondozásmentes zárt akkumulátor |
| Feltöltési idő | 2-4 óra                                  |

| KÖRNYEZETI ADATOK    |   |
|----------------------|---|
| Szín                 | Sötétszürke   |
| Kommunikáció         | USB + RS232   |
| Tartozékok           | 2 kimeneti táp kábel, felhasználói kézikönyv  |
| Védjegyek            | CE  |
| Üzemi hőmérséklet    | 0 °C - +40 °C   |
| Relatív páratartalom | 5-95% lecsapódás nélkül   |
| Standards            | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant |

| ADATOK          |                |
|-----------------|----------------|
| Tömeg           | 11.5 kg        |
| Méreték (h w d) | 397x205x146 mm |